



Acionador de Rádio Frequência WYMA

A WYMA possui uma ampla linha de produtos e acessórios para atender sua necessidade.

Configurações possíveis:



Funciona em painéis de senhas e jornais de mensagens com a função de chamada de senhas, e em relógios com a função de ajuste de horário e controles de cronômetro. Disponível para painéis que possuam receptor de rádio frequência.



Bateria de uso geral de 9V para alimentação do acionador com fácil troca por gaveta em acrílico no padrão "Black piano"



Teclas em acrílico no padrão "Black piano" (com leve pressão as teclas ativam) e LED indicador na cor branca.

Modelos	AR2
Fabricante	WYMA Tecnologia
Origem	Indústria Brasileira
Tecnologia	Componentes em SMD (Surface Mount Device)
LED Indicador	Cor padrão branco
Frequência	315 Mhz
Bateria	Bateria 9V PP3
Autonomia	Típica 5 meses
Distância	~ 30 metros de distância sem barreiras.
Frontal	Acrílico no padrão "Black piano"
Chassis	Aço Inoxidável
Dimensões	63 mm (L) x 29 mm (A) x 101 mm (P)
Fixação	Apoiado sobre superfície plana com manta imantada
Ambiente	Ambiente Interno
Peso	Sem embalagem: 0,127 Kg Com embalagem: 0,136 Kg
Temperatura	Em operação: -5°C a 45°C Em armazenamento: -20°C a 60°C
Umidade relativa do ar	Em operação: 0 a 95% sem condensação

*Todas as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

WYMA Tecnologia Ltda.

Rua Clímaco Barbosa, 171 a 179 – Cambuci – São Paulo – SP – Brasil – CEP 01523-000 – Fone / Fax: (+55 11) 3274-7011